

# Clavier tactile K656

## Guide de démarrage rapide

### Vue d'ensemble

- 1) Écran ACL de 32 caractères
- 2) Touches de fonction directes (maintenir enfoncée pendant 3 secondes pour effectuer une action : armer, nuit\*, partiel)
- 3) Suppression des données actuelles ou retour à l'étape précédente
- 4) Sauvegarde des données actuelles, sortie du menu actuel ou accès à un sous-menu
- 5) Touches de panique (police, médical et incendie)
- 6) Touche Menu (appuyer pour accéder aux options)
- 7) Voyant CA
- 8) Touches de défilement - utiliser pour faire défiler les options du menu

\* Pour utilisation future



### Comment armer

Pour armer le système lors de la sortie :

| Étape | Description  |
|-------|--|
| 1.    | Entrer le [CODE D'ACCÈS].  |
| 2.    | Sélectionner une des options suivantes (voir Modes d'armement pour plus de détails).<br>Appuyer sur [ARMER] pour l'armement Régulier.<br>Appuyer sur [2] pour l'armement Forcé.<br>Appuyer sur [3] pour l'armement Instantané.<br>Appuyer sur [PARTIEL] pour armer le périmètre du secteur uniquement. |
| 3.    | Sélectionner le secteur désiré.<br>Pour un armement global, appuyer sur [0].   |

### Comment désarmer

Pour désarmer le système lors de l'entrée :

| Étape | Description   |
|-------|---|
| 1.    | Entrer le [CODE D'ACCÈS].   |
| 2.    | Appuyer sur la touche [DÉSARM.] lors du désarmement du système à l'intérieur d'un périmètre. Sinon, passer à l'étape 3. |
| 3.    | Sélectionner le(s) secteur(s), si nécessaire.<br>Pour un désarmement global, appuyer sur [0].                           |

## Affichage de la mémoire d'alarme

Pour visualiser les alarmes qui sont survenues pendant la dernière période d'armement :

| Étape | Description  |
|-------|--|
| 1.    | Appuyer sur [MENU].  |
| 2.    | Appuyer sur [4]. Toutes les zones qui ont été violées pendant la dernière période d'armement seront affichées. Utiliser les touches de défilement pour visualiser les zones. |
| 3.    | Appuyer sur [EFFACER] pour quitter.  |

## Contournement des zones

Lorsqu'une zone est contournée, elle demeure désarmée une fois que le secteur correspondant est armé :

| Étape | Description   |
|-------|---|
| 1.    | Appuyer sur [MENU].   |
| 2.    | Appuyer sur [3] pour contourner la zone.  |
| 3.    | Entrer le [CODE D'ACCÈS], si nécessaire.  |
| 4.    | Appuyer sur [1] pour sélectionner la zone.  |
| 5.    | Utiliser les touches de défilement pour consulter les zones et appuyer ensuite sur [ENTRER] pour la zone désirée. |
| 6.    | Appuyer sur [EFFACER] pour quitter.   |

## Touches de panique

Pour envoyer une alarme silencieuse ou audible à la compagnie de sécurité, appuyer sur l'une des touches de panique et la maintenir enfoncée pendant trois secondes.

| Touche de panique   | Description |
|---|-------------|
|  | Police      |
|  | Médical     |
|  | Incendie    |

## Modes d'armement

Le tableau suivant fournit une description des différents types d'armement.

| Type d'armement          | Description  |
|--------------------------|--|
| <b>Armement Régulier</b> | Arme le secteur en entier lorsque toutes les zones sont fermées.                         |
| <b>Armement Forcé</b>    | Arme le secteur en entier sans attendre que toutes les zones soient fermées.             |
| <b>Armement Partiel</b>  | Arme le périmètre du secteur uniquement, permettant de demeurer dans le secteur protégé. |
| <b>Désarmement</b>       | Désarme le secteur en entier, que les zones soient ouvertes ou fermées.                  |

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2010. Tous droits réservés.  
Spécifications sujettes à changement sans préavis.  
Pour tous les renseignements sur les brevets, les marques de commerce, les certifications et les garanties, visitez le [www.paradox.com](http://www.paradox.com).